

file
usr\lib\luna\CarrierNetworkSettings.db3

修正なし
変更
追加

_ChangeTracking	
id	1
name	ModificationNumber
number	3874

※たぶんバージョン管理

※ルールがよく判らないけれど1個のエントリーを追加するので+1しておく。元の値は3873。

com_palm_data_carriernetworksettings_CarrierNetworkSettings	
mcc	440
mnc	10
qOperatorShortName	NTT DoCoMo
useThisOverrideRecord	1
maxTransitUnit	0
maxSegmentSize	0
qOperatorLongName	NTT DoCoMo
gsmNumSimPDP	1
umtsNumSimPDP	1
smsEmailGateway	
smsMessageSizeLimit	160
isSmscNumberOnSimCard	1
smscNumber	+81903101652
smsValidityPeriod	173
smsMaxPartsPerMessage	10
smsMaxRecipients	20
smsRequestDeliveryReceiptAvailable	1
smsCanSendBlank	1
smsHeaderSizeLimit	7
smsEncoding	
smsTransportMethods	
smsNumberSecondsWaitForSegment	0
useVodafoneVoicemail	0
voicemailNumber	1416
useGpsSettingsInCarrierDb	1
gpsAllowed	1
msBasedAllowed	1
msAssistedAllowed	1
agpsServerAddr	
msAllowedApps	
msfpTimerMin	0
msfpTimerMax	0
msfpTimerDefault	0
msfpTimerInterval	0
mmsApnId	0
mmscWapGateway	
mmscUrl	
mmscPortNumber	0
mmscMessageSizeLimit	0
mmsMaxVideoSize	0
mmsDefaultPageDuration	0

※ネットワークの設定

docomoのSIM固有の番号

↑

好きな名前をつけてよいと思う

Override可能とする

他のキャリアのデータを横にらみ

↑

好きな名前をつけてよいと思う

他のキャリアのデータを横にらみ

↑

ブランク

docomoは半角のみ160、全角混じりで70文字まで

docomoはSIMカードに番号が入っているはずなので(1=true)

SMSメッセージサービスセンターの番号

他のキャリアのデータを横にらみ

適当

↑

docomoは配信通知のシステムを持っているので(1=true)

確かSMSの挙動を見ているとブランクで送っても特に何も起こらないようなので(1=true)

他のキャリアのデータを横にらみ

ブランク

↑

適当

↑

不在着信時のメッセージセンターの番号

適当。GPSがついているので(1=true)でいいのだと思う

↑

他のキャリアのデータを横にらみ

↑

ブランク

ブランク

適当

↑

↑

↑

↑

ブランク

ブランク

適当

↑

↑

↑

*

*

mmsMaxAudioSize	0	↑
mmsMaxPictureHeight	480	無難にVGAに設定しておく
mmsMaxPictureWidth	640	↑
mmsMaxRecipients	0	適当
mmsProxy		blank
mmsAckMessageRead	0	適当
mmsEnableAutomaticDownloadWhenRoaming	0	↑
mmsVersionNumber	0	↑
mmsCanSendBlank	0	↑
mmsCcBccSupported	0	↑
mmsIsPictureResolutionLimited	0	↑
mmsIsWavSupported	0	↑
mmsRequestDeliveryReceiptAvailable	0	↑
mmsAcknowledgeMsgReceipt	0	↑
id	2199023255902	これは自動で振られる番号
_class_id	2	横にらみ
_mod_num	3874	ユニークな番号にしておく
flags		blank

com_palm_data_carriernetworksettings_DataConnectionSettings			
com_palm_data_carriernetworksettings_CarrierNetworkSettings_id	2199023255902		上で設定したNetwork設定のid番号
apn	mopera.net		アクセスポイント
apnid	999		ユニークな番号にしておく
csnUserName			mopera U のユーザーネーム(ブランクでOK)
csnPassword			mopera U のパスワード(ブランクでOK)
supportedService	1		多分、普通のアクセス=1。
serviceDefault	1		↑にあわせておく
regionName	Internet		適当
id	1099511628652		これは自動で振られる番号。ユニークであること。
class id	1		横にらみ
_mod_num	3868		ユニークな番号にしておく
flags			ブランク